



# NEUE DIMMER & BEWEGUNGSMELDER



INKLUSIVE DER  
AKTUALISIERTEN  
SEITEN FÜR DEN  
LEGRAND  
GESAMTKATALOG



#legrandImprovingLives





Wir präsentieren unsere neuen – auf LED-Lasten optimierte – Dimmer und Bewegungsmelder für alle unsere Schalterprogramme der Marke LEGRAND.

In dieser Broschüre finden Sie die neuen Artikelnummern und technischen Spezifikationen als Einlageblätter für den bestehenden Legrand-Gesamtkatalog.



## INHALT

Was ist neu bei den Bewegungsmeldern?	4
Was ist neu bei den Dimmern?	5
Katalogseiten Valena™ Life/Allure	6
Katalogseiten Pro 21™ Creo/Galea Life	12
Katalogseiten Niloé™ Step	19
Katalogseiten Niloé™	22
Katalogseiten Mosaic™	25
Katalogseiten Soliroc™	27
Katalogseiten Plexo™ Classic	28
Crossliste Bewegungsmelder	29
Crossliste Dimmer	30

# BEWEGUNGSMELDER

MODERN UND LEISTUNGSFÄHIG



Optimiert auf LED-Lasten,  
reduzierte Einbautiefe,  
Parallelschaltung und  
Steuereingang



## OPTIMIERT AUF LED-LASTEN

Die Bewegungsmelder wurden auf die Schalteigenschaften von LED-Lasten optimiert und sind in den Ausführungen mit Neutralleiter (3-Leiter) und ohne Neutralleiter (2-Leiter) verfügbar.

## DETEKTION

Der Erfassungsbereich beträgt 170° bei einer einstellbaren Reichweite von 2 bis 8 m.

## REDUZIERT EINBAUTIEFE

Die Einbautiefe wurde um fast 30% auf 25 mm reduziert und bietet somit mehr Verdrahtungsraum bei der Installation.

## AUSFÜHRUNG MIT HANDSCHALTER

In manchen Schalterprogrammen ist die 2-Leiter-Ausführung mit einem Handschalter erhältlich, um zwischen den Modi «EIN für 4 Stunden», «Permanent AUS» und «Automatik» wechseln zu können.

## PARAMETRIERUNG

Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und einer Taste am Gerät durchgeführt.

## PARALLELSCHALTUNG UND STEUEREINGANG

Der 2-Leiter-Bewegungsmelder kann mittels Öffnertaster angesteuert werden. Außerdem können bis zu 3 Bewegungsmelder parallel und sogar mit einem Zeitrelais betrieben werden.

Der 3-Leiter-Bewegungsmelder besitzt einen eigenen Steuereingang und kann mittels Schließertaster aktiviert werden. Bis zu 10 Bewegungsmelder können parallel oder im Master/Slave-Modus betrieben werden.

# DIMMER

MODERN UND LEISTUNGSFÄHIG



Memory-Funktion, Status-LED,  
2-Tastenbedienung und  
automatische Lasterkennung

## OPTIMIERT AUF LED-LASTEN

Die Dimmer wurden auf die Schalt- und Dimmeigenschaften von LED-Lasten optimiert und sind in den Ausführungen mit Neutraleiter (3-Leiter) und ohne Neutraleiter (2-Leiter) verfügbar.

## DIMMVERFAHREN

Die Dimmer besitzen eine automatische Lasterkennung, bei Bedarf können aber die oberen und unteren Schwellwerte, sowie das Dimmverfahren (An- oder Abschnitt) am Gerät forciert werden.

## BEDIENUNG

Alle Dimmer verfügen jetzt über eine 2-Tastenbedienung:  
Kurzer Tastendruck = Schalten  
Langer Tastendruck = Dimmen

## PARAMETRIERUNG

Die Einstellungen werden mittels der Funktionstasten durchgeführt.

## STATUS-LED

Die Status-LED am Dimmer kann in der Funktion Beleuchtung oder Kontroll betrieben werden.

## MEMORY-FUNKTION

Beleuchtungsmemory (beim Einschalten wird der letzte Lichtwert abgerufen) ist standardmäßig aktiviert, kann aber bei Bedarf deaktiviert werden.

## STEUEREINGANG

Beide Versionen besitzen einen separaten Steuereingang und können mittels Schließertastern geschaltet und gedimmt werden.

# Valena™ IN'MATIC-Einsätze

## Bewegungsmelder, Energiesparschalter, Stufenbeleuchtung



752172A



766373A



752174 + 754091

Die Valena IN'MATIC-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Valena Life oder Valena Allure. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder mit Neutralleiter
		Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt.			3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
		<b>Bewegungsmelder mit Handschalter</b> 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Handschalter für 4 Stunden EIN, dauerhaft AUS und AUTOMATIK-Betrieb – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.			<b>Stufenbeleuchtung mit Bewegungsmelder</b> Zum Beleuchten von Hindernissen und Boden- unebenheiten. Mit integriertem Bewegungsmelder und abschaltbarem akustischen Signal. – Erfassungsbereich: 120° – Detektionsreichweite: 6 m max. – Helligkeitsschwellwert: 2,5 lux fix – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. fix – Montagehöhe: 30 cm bis 1,2 Meter – Frontale Ausleuchtung: 1 - 2 m (je nach Montagehöhe) – Leuchtmittel LED: 1,3 W – Schraubklemmenanschluss: L und N
1	752172A	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life	1	752173A	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
1	752272A	<input type="checkbox"/> Mandelweiß Valena Life	1	752273A	<input type="checkbox"/> Mandelweiß Valena Life
1	752372A	<input type="checkbox"/> Aluminium Valena Life	1	752373A	<input type="checkbox"/> Aluminium Valena Life
		<b>Bewegungsmelder 2-Leiter ohne Handschalter</b> 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.	1	756373A	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz Valena Life
1	752170A	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life			<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
1	752270A	<input type="checkbox"/> Mandelweiß Valena Life			
1	752370A	<input type="checkbox"/> Aluminium Valena Life			
1	752770A	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Allure			
1	752870A	<input type="checkbox"/> Mandelweiß Valena Allure			
1	752970A	<input type="checkbox"/> Aluminium Valena Allure			

# Valena™ IN'MATIC-Einsätze

## Dimmer, Potentiometer



752062A + 754890A + 754001






751990A + 752897A + 754001



752060 + 754880 + 754001

Die Valena IN'MATIC-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Valena Life oder Valena Allure. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Dimmer 240 V $\tilde{}$ – 50 Hz	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Dimmer 240 V $\tilde{}$ – 50 Hz
1	752060	<p>Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop. Der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten aktiviert (Memoryfunktion). Eigener Nebenstelleneingang für konventionelle unbeleuchtete Schließertaster (z. B. Best.Nr. 752011) zum Schalten und Dimmen.</p> <p><b>Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter</b>            Phasen-/abschnitt, 5 - 300 W, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen            – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels eines konventionellen unbeleuchteten Schließertasters (max. Leitungslänge 50 m)            – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop.            Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet:            – Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 - 300 W            – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 5 - 300 VA            – Dimmbare LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 5 - 75 W (max. 10 Lampen)</p> 	1	751990A	<p><b>Universal-Tastdimmer 3-Leiter</b>            Phasen-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen, 150 W            – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster            – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop            – 2-Tasten-Bedienung:            Kurzer Tastendruck = Schalten            Langer Tastendruck = Dimmen            – Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert)            – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden            – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden            Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet:            – Dimmbare LEDs: 150 W (max. 15 Lampen)            – Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W            – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 150 VA            Abdeckungen sind separat zu bestellen.</p>
1	752062A	<p><b>Universal-Tastdimmer 2-Leiter</b>            Phasen-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen, 3 – 125 W            – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster            – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop            – 2-Tasten-Bedienung:            Kurzer Tastendruck = Schalten            Langer Tastendruck = Dimmen            – Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert)            – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden            – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden            Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet:            – Dimmbare LEDs: 3 - 125 W (max. 10 Lampen)            – Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 - 125 W            – NV-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät: 3 - 125 VA            – NV-Halogenlampen mit konventionellem Transformator: 5 - 125 VA            Abdeckungen sind separat zu bestellen.</p> 	1	752067	<p><b>Elektronisches Potentiometer 1 – 10 V</b>            Zum Schalten und Regeln von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1 – 10 V Schnittstelle Anschluss mit Schraubklemmen: L, N + 2 Steuerausgänge (+, -)            – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels eines konventionellen unbeleuchteten Schließertasters (max. Leitungslänge 50 m)            – Steuerstrom: max. 40 mA DC            – Schaltleistung: max. 600 VA</p> 

# Valena™ Life

## Feuchtraum-Unterputz Einsätze IP44 mit Abdeckung



752167 + 754071



752159 + 754081



753119 + 754001




752177A + 754081




754021

Die Feuchtraum-Einsätze von Valena IN'MATIC sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden inkl. Wippe/Abdeckung, Dichtungsmembran und transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Geliefert im Beutel (Flow Pack).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Schalter 10 AX – 250 V~
5	752156	<b>Wechselschalter, 1-polig (SL)<sup>(1)</sup></b> <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
5	752167	<b>Wechselschalter, beleuchtet (SL)<sup>(1)</sup></b> Geliefert mit LED Best.Nr. 067686 <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
5	752155	<b>Serienschalter (SL)<sup>(1)</sup></b> <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
5	752158	<b>Doppelwechselschalter (SL)<sup>(1)</sup></b> <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
1	752159	<b>Doppelwechselschalter, beleuchtet (SL)<sup>(1)</sup></b> Geliefert mit 2 Stück LED Best.Nr. 067686 <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
5	752164	<b>Schalter 10 AX – 2-polig – 250 V~</b> <b>Ausschalter, 2-polig (SK)<sup>(1)</sup></b> Schraubklemmen <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Taster 6 A – 250 V~
5	752171	<b>Wechseltaster (SL)<sup>(1)</sup></b> <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
5	752175	<b>Wechseltaster mit Glockensymbol (SL)<sup>(1)</sup></b> <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
5	752176	<b>Wechseltaster, beleuchtet, mit Glockensymbol (SL)<sup>(1)</sup></b> Geliefert mit LED Best.Nr. 067684 <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
5	753119	<b>Schutzkontakt-Steckdose 16 A – 250 V~</b> <b>Steckdose IP 44 mit erhöhtem Berührungsschutz und Klappdeckel (SL)<sup>(1)</sup></b> <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
1	752177A	<b>Bewegungsmelder IP 44<sup>(1)</sup></b> 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt. Abdeckung im Lieferumfang enthalten. <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
1	754021	<b>Feuchtraumabdeckung IP 44 mit Klappdeckel</b> Für den Einbau von Valena Life Einsätzen zur Erhöhung der Schutzart. Hinweis: Bedingt durch die Aufbauhöhe mancher Produkte sind nicht alle Einsätze geeignet (z. B. Schlüsselschalter). IP 44 / IK 07, UV-beständig Für IP 44 Einsätze werden die Standard-Abdeckrahmen zur Komplettierung verwendet, z. B. Best.Nr. 864171 bis 864175.







1: Zur Verwendung mit Standard-Abdeckrahmen, z. B. Best.Nr. 754001.







# Valena™ Life

## Auswahltabelle für Wippen und Abdeckungen

Funktion	VALENA IN'MATIC EINSATZ	VALENA LIFE ABDECKUNGEN			
		Ultraweiß 	Mandelweiß 	Aluminium 	Schwarz 
<b>ZUGTASTER, DREH- UND SCHLÜSSELSCHALTER</b>					
Zugtaster	–	752124 <sup>(1)</sup>	752224 <sup>(1)</sup>	752324 <sup>(1)</sup>	–
3-Stufenschalter	–	752132 <sup>(1)</sup>	752232 <sup>(1)</sup>	752332 <sup>(1)</sup>	–
Schlüsselschalter DIN	–	752125 <sup>(1)</sup>	–	–	–
<b>ROLLADENSTEUERUNG</b>					
Rollladen-/Jalousieschalter	752029	755140	755141	755142	756142
Rollladen-/Jalousietaster	752020				
Rollladen-/Jalousieschalter, verriegelt	–	A75102 <sup>(1)</sup>	A75202 <sup>(1)</sup>	A75302 <sup>(1)</sup>	–
Rollladen-/Jalousietaster	–	A75101 <sup>(1)</sup>	A75201 <sup>(1)</sup>	A75301 <sup>(1)</sup>	–
Rollladen-/Jalousieuhr Standard	–	A75103 <sup>(1)</sup>	–	–	–
Rollladen-/Jalousieuhr Astro	–	A75104 <sup>(1)</sup>	–	–	–
Jalousie-Schlüsseltaster DIN	077075	752144	–	752344	–
<b>DIMMER</b>					
Universal-Drehdimmer	752060	754880	754881	754882	756882
Universal-Tastdimmer 2-Leiter	752062A	754890A	754891A	754892A	756892A
Universal-Tastdimmer 3-Leiter	751990A	752897A	752898A	752899A	756872A
Tastdimmer 1 - 10 V	752067	754890	754891	754892	756892
<b>BEWEGUNGSMELDER</b>					
Bewegungsmelder 2-Leiter, 180°, mit/ohne Handschalter, parallelschaltbar	–	A75212 <sup>(1)</sup>	A75222 <sup>(1)</sup>	A75232 <sup>(1)</sup>	–
Bewegungsmelder 3-Leiter, 180°, mit/ohne Handschalter, parallelschaltbar, Nebenstelleneingang	–	A75213 <sup>(1)</sup>	A75223 <sup>(1)</sup>	A75233 <sup>(1)</sup>	–
Bewegungsmelder 2-Leiter, 170°	–	752170A <sup>(1)</sup>	752270A <sup>(1)</sup>	752370A <sup>(1)</sup>	–
Bewegungsmelder 3-Leiter, 170°	–	752173A <sup>(1)</sup>	752273A <sup>(1)</sup>	752373A <sup>(1)</sup>	756373A <sup>(1)</sup>
Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter, 170°	–	752172A <sup>(1)</sup>	752272A <sup>(1)</sup>	752372A <sup>(1)</sup>	–
Stufenbeleuchtung mit Bewegungsmelder, 120°	–	752174 <sup>(1)</sup>	–	–	–
<b>ZEIT-/NACHLAUFSCHALTER</b>					
Nachlaufschalter	752032	755210	755211	755212	–
Zeitschalter elektronisch	752061				
Zeitschalter 0 – 15 Minuten	–	A75105 <sup>(1)</sup>	A75205 <sup>(1)</sup>	A75305 <sup>(1)</sup>	–
Zeitschalter 2 – 120 Minuten	–	A75106 <sup>(1)</sup>	A75206 <sup>(1)</sup>	A75306 <sup>(1)</sup>	–
<b>KARTENSCHALTER</b>					
Hotel-Card-Schalter	752025	755160	755161	755162	755168
<b>MOBILE LEUCHTE</b>					
Herausnehmbare Leuchte	–	752069 <sup>(1)</sup>	752169 <sup>(1)</sup>	752269 <sup>(1)</sup>	–

1: inkl. Einsatz






Funktion	VALENA IN'MATIC EINSATZ	VALENA LIFE ABDECKUNGEN			
		Ultraweiß 	Mandelweiß 	Aluminium 	Schwarz 
<b>FEUCHTRAUM-SCHALTER IP 44</b>					
Wechselschalter 10 AX	–	752156 <sup>(1) (2)</sup>	–	–	–
Wechselschalter 10 AX, beleuchtet	–	752167 <sup>(1) (2)</sup>	–	–	–
Serienschalter 10 AX	–	752155 <sup>(1) (2)</sup>	–	–	–
Doppelwechselschalter 10 AX	–	752158 <sup>(1) (2)</sup>	–	–	–
Doppelwechselschalter 10 AX, beleuchtet	–	752159 <sup>(1) (2)</sup>	–	–	–
Ausschalter 2-polig, 10 AX	–	752164 <sup>(1) (2)</sup>	–	–	–
<b>FEUCHTRAUM-TASTER IP 44</b>					
Wechseltaster	–	752171 <sup>(1) (2)</sup>	–	–	–
Wechseltaster mit Glockensymbol	–	752175 <sup>(1) (2)</sup>	–	–	–
Wechseltaster, beleuchtet, mit Glockensymbol	–	752176 <sup>(1) (2)</sup>	–	–	–
<b>FEUCHTRAUM-STECKDOSE IP 44</b>					
Schutzkontakt-Steckdose IP 44	–	753119 <sup>(2)</sup>	–	–	–
<b>FEUCHTRAUM-BEWEGUNGSMELDER IP 44</b>					
Bewegungsmelder IP 44	–	752177A <sup>(1)</sup>	–	–	–
<b>FEUCHTRAUMABDECKUNG IP 44</b>					
Abdeckung mit Klappdeckel	–	754021	–	–	–

1: inkl. Einsatz

2: Zur Verwendung mit Standard-Abdeckrahmen Best.Nr. 75400X

# Valena™ Allure

## Auswahltabelle für Wippen und Abdeckungen

Funktion	VALENA IN'MATIC EINSATZ	VALENA ALLURE ABDECKUNGEN				
		Ultraweiß 	Mandelweiß 	Aluminium 	Mattschwarz 	Perlmutter 
<b>DREH- UND SCHLÜSSELSCHALTER</b>						
3-Stufenschalter	–	755175 <sup>(1)</sup>	755176 <sup>(1)</sup>	755177 <sup>(1)</sup>	755178 <sup>(1)</sup>	755179 <sup>(1)</sup>
Schlüsselschalter DIN	–	755235 <sup>(1)</sup>	–	–	–	–
<b>ROLLADENSTEUERUNG</b>						
Rollladen-/Jalousieschalter	752029	755145	755146	755147	755148	755149
Rollladen-/Jalousietaster	752020					
<b>DIMMER</b>						
Universal-Drehdimmer	752060	752045	752046	752047	752048	752049
Universal-Tastdimmer 2-Leiter	752062A	752085A	752086A	752087A	752088A	752089A
Universal-Tastdimmer 3-Leiter	751990A	752090A	752091A	752092A	752093A	752094A
Tastdimmer 1 - 10 V	752067	752085	752086	752087	752088	752089
<b>BEWEGUNGSMELDER</b>						
Bewegungsmelder 2-Leiter, 170°	–	752770A <sup>(1)</sup>	752870A <sup>(1)</sup>	752970A <sup>(1)</sup>	–	–
<b>ZEIT-/NACHLAUFSCHALTER</b>						
Nachlaufschalter	752032	755215	755216	755217	755218	755219
Zeitschalter elektronisch	752061					
<b>KARTENSCHALTER</b>						
Hotel-Card-Schalter	752025	755160	755161	755162	755168	755169
<b>THERMOSTATE</b>						
Elektronischer Raumthermostat	752033	755315	755316	755317	755318	755319
Fussboden-Raumthermostat	752034	755325	755326	755327	755328	755329
<b>BESCHALLUNG</b>						
Bluetooth-Modul	752036	755435	755436	755437	755438	755439

1: inkl. Einsatz



078407A



078408A

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Tastdimmer 230 V~ 50/60 Hz
		Für Spreiz- und Schraubbefestigung, geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern.
		<b>Universal-Tastdimmer 2-Leiter</b> Phasen-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen, 3–125 W – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen – Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 3–125 W (max. 10 Lampen) – Glüh- und HV-Halogenlampen: 3–125 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät: 3–125 VA – NV-Halogenlampen mit konventionellem Transformator: 5–125 VA
1/10	078407A + 776767 + A000250_AA	<input type="checkbox"/> Creo Ultraweiß
1/10	078407A + 771067 + A000250_AA	<input type="checkbox"/> Galea Life Ultraweiß
1/10	079207A + 771367 + A000250_AA	<input type="checkbox"/> Galea Life Aluminium

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Tastdimmer 230 V~ 50/60 Hz (Fortsetzung)
		<b>Universal-Tastdimmer 3-Leiter</b> Phasen-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen, 150 W – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen – Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 150 W (max. 15 Lampen) – Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 150 VA
1/10	078408A + 776767 + A000250_AA	<input type="checkbox"/> Creo Ultraweiß
1/10	078408A + 771067 + A000250_AA	<input type="checkbox"/> Galea Life Ultraweiß
1/10	079208A + 771367 + A000250_AA	<input type="checkbox"/> Galea Life Aluminium

# Pro 21™ Elektronik

## Dimmer - Technische Daten

### Leistungstabelle Universal-Tastdimmer 2-Leiter

		R		L	
 100 – 240 V 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	  	  	 +  	 
240 V	Max.	125 W	125 W	125 VA	125 VA
	Min.	3 W	3 W	3 VA	3 VA

		C/L			
 100 – 240 V 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	 +  	 	 	 
240 V	Max.	125 VA	125 VA	125 W oder 10 Lampen max.	125 W oder 10 Lampen max.
	Min.	3 VA	3 VA	3 W	3 W

\* Verlustleistung der Transformatoren berücksichtigen. Die Transformatoren müssen mit über 60 % ihrer Leistung betrieben werden.

### Leistungstabelle Universal-Tastdimmer 3-Leiter

		R		L	
 100 – 240 V 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	  	  	 +  	 
240 V	Max.	150 W	150 W	150 VA	150 VA

		C/L			
 100 – 240 V 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	 +  	 	 	 
240 V	Max.	150 VA	150 VA	150 W oder 15 Lampen max.	150 W oder 15 Lampen max.

\* Verlustleistung der Transformatoren berücksichtigen. Die Transformatoren müssen mit über 60 % ihrer Leistung betrieben werden.

# Pro 21™ Elektronik

## Bewegungsmelder



775773A



775673A



069740



069780















048941

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Feuchtraum Aufputz Bewegungsmelder IP 55, 360°
		<p>Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt.</p> <p><b>Bewegungsmelder mit Handschalter</b>            2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen            – Handschalter für 4 Stunden EIN, dauerhaft AUS und AUTOMATIK-Betrieb            – Erfassungsbereich: 170°            – Detektionsreichweite: 2 - 8 m            – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux            – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min.            – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter            Für folgende Lastarten geeignet:            – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W            – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA            – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA            Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich.            Abdeckung im Lieferumfang enthalten.</p>			<p>Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches im Außenbereich. Durch den verstellbaren Detektionskopf für Wand- und Deckenmontage geeignet.            230 V~ 50 Hz, 3-Leiter-Anschluss            Erfassungsbereich/Detektionsreichweite bei            – Deckenmontage: 360° / max. 4 m (Radius)            – Wandmontage: 90° / 12 m            Helligkeitsschwellwert: 10 - 4000 Lux            Ausschaltverzögerung: 12 Sek. - 16 Min.            Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C            Abmessungen: Höhe = 90 mm, Durchmesser = 91 mm            Nebenstellenbetrieb mit 3-Leiter-Bewegungsmelder oder konventionellen Tastern (Schließerkontakt) möglich.            2000 W für Glüh- und HV-Halogenlampen            2000 VA für NV-Halogen mit konventionellem (Eisenkern) oder elektronischen Transformatoren, 1000 VA für Leuchtstoffröhren und Kompakt-Leuchtstofflampen.</p>
			1/12	069740	<b>Bewegungsmelder 360° Grau</b>
			1/12	069780	<b>Bewegungsmelder 360° Weiß</b>
1	775772A	<input type="checkbox"/> Creo Ultraweiß			<p><b>UP Deckenbewegungsmelder IP 20, 360°</b>  <b>3-Leiter Bewegungsmelder 360° für die Zwischendecke</b>            Ausschließlich zur Montage in der Zwischendecke geeignet (Halteklammern im Lieferumfang).            3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen            – Erfassungsbereich: 360°            – Detektionsreichweite: 8 m bei Montagehöhe 2,5 m            – Helligkeitsschwellwert: 10 - 1275 lux            – Ausschaltverzögerung: 10 Sek. - 10 Min.            Für folgende Lastarten geeignet:            – Glüh- und HV-Halogenlampen: bis 1000 W            – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen und NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Vorschaltgerät: bis 500 VA            – LED- und Kompaktleuchtstofflampen: bis 250 VA            Nebenstellenbetrieb mit 3-Leiter-Bewegungsmeldern möglich.            Die Einstellungen werden mittels Potentiometer durchgeführt.            Farbe: Ultraweiß</p>
1	775672A	<input type="checkbox"/> Galea Life Ultraweiß			
1	775672A	<input checked="" type="checkbox"/> + 995272 Galea Life Dark Bronze			
1	775672A	<input type="checkbox"/> + 995372 Galea Life Soft Aluminium			
1	775672A	<input type="checkbox"/> + 995472 Galea Life Titanium			
1	775672A	<input type="checkbox"/> + 995572 Galea Life Perlmutter			
		<p><b>Bewegungsmelder mit Neutraleiter</b>            3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen            – Erfassungsbereich: 170°            – Detektionsreichweite: 2 - 8 m            – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux            – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min.            – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter            Für folgende Lastarten geeignet:            – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W            – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA            – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA            Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich.            Abdeckung im Lieferumfang enthalten.</p>			
1	775773A	<input type="checkbox"/> Creo Ultraweiß			
1	775673A	<input type="checkbox"/> Galea Life Ultraweiß			
1	775673A	<input checked="" type="checkbox"/> + 995273 Galea Life Dark Bronze			
1	775673A	<input type="checkbox"/> + 995373 Galea Life Soft Aluminium			
1	775673A	<input type="checkbox"/> + 995473 Galea Life Titanium			
1	775673A	<input type="checkbox"/> + 995573 Galea Life Perlmutter			

# Schalterprogramm Creo™
















## Abdeckungen

Funktion	 Geeignet für Einsatz	 Symbol	Verpackungseinheit	Farbauswahl	
				Mandelweiß 	Ultraweiß 
<b>DREHDIMMER</b>					
Drehdimmer 40 – 400 W	775654		10/100	776668	776768
Elektronischer Tastpotentiometer	078404		–	–	776767 + A000250_AA
Drehdimmer 1000 VA, ADW-LS10 Abdeckung mit Lüftungsschlitzen und Drehknopf	775910		1/20	–	776259
<b>WIPPEN/ABDECKUNGEN FÜR TASTDIMMER</b>					
Universal-Tastdimmer 400 W	775652		1/10	776686	776786
Tastdimmer Phasenanschnitt 600 W	775653				
Universal-Tastdimmer 2-Leiter	078407A	–	1	–	776767 + A000250_AA
Universal-Tastdimmer 3-Leiter	078408A	–	1	–	776767 + A000250_AA
<b>BEWEGUNGSMELDER PRO 21™/CREO™</b>					
Bewegungsmelder 2-Leiter 180°, mit/ohne Handschalter, parallelschaltbar	–		1	A77662 <sup>(1)</sup>	A77672 <sup>(1)</sup>
Bewegungsmelder 3-Leiter 180°, mit/ohne Handschalter, parallelschaltbar, Nebenstelleneingang	–		1	A77663 <sup>(1)</sup>	A77673 <sup>(1)</sup>
Bewegungsmelder 3-Leiter, 170°	–		1/10	–	775773A <sup>(1)</sup>
Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handbetätigung, 170°	–		1/10	–	775772A <sup>(1)</sup>
<b>FERNSCHALTER</b>					
Fernschalter Doseneinbau	049120	–	1/10	–	–

1: inkl. Einsatz

# Schalterprogramm Creo™

## Aufputzgehäuse und Beschallung

















Funktion	 Geeignet für Einsatz	 Symbol	Verpackungseinheit	Farbauswahl	
				Mandelweiß 	Ultraweiß 
<b>AUFPUTZ-GEHÄUSE</b> Für vertikale oder horizontale Montage					
<b>Aufputz-Gehäuse, 1-fach</b> Abmessungen L x B x T: 90 x 90 x 36 mm (Außenmaß)			10/50	776131	776181
<b>Aufputz-Gehäuse, 2-fach</b> Abmessungen L x B x T: 90 x 161 x 36 mm (Außenmaß)			5/25	776132	776182
<b>Aufputz-Gehäuse, 3-fach</b> Abmessungen L x B x T: 90 x 232 x 36 mm			1/10	776133	–
<b>UP-RADIO MIT DISPLAY UND UP-LAUTSPRECHER</b>					
<b>RDS-Radio mit Display Ultraweiß</b>	A75109		1/1	–	776295
<b>RDS-Radio mit Display Mandelweiß</b>	A75209		1/1	776095	–
<b>Lautsprecher Unterputz Ultraweiß</b>	A75110		1/1	–	776295
<b>Lautsprecher Unterputz Mandelweiß</b>	A75210		1/1	776095	–
<b>Fernbedienung für Unterputz-Radio mit Display, Grau</b>	A75014 <sup>(1)</sup>		1/1	–	–
<b>MOSAIC BEWEGUNGSMELDER ZUM EINBAU IN CREO UND GALEA LIFE</b>					
<b>Mosaic Bewegungsmelder 2 L, 170°, 100 W</b>	078458A		1/1	–	776767 + A000250_AA
<b>Mosaic Bewegungsmelder 3 L, 170°, 500 W</b>	078454A		1/1	–	776767 + A000250_AA
<b>LAUTSPRECHER</b>					
<b>Lautsprecher "Spot" Ø 100 mm</b> Einbaulautsprecher 20 W, 8 Ohm; Abmessung: Ø 100 mm; Farbe: Ultraweiß	573982		1/25	–	–

1: wird in der Farbe Grau geliefert



# Schalterprogramm Galea™ Life
















Abdeckungen für Dimmer, Bewegungsmelder, elektronische Schalter, Schaltuhren

Funktion	 Geeignet für Einsatz	 Symbol	Verpackungseinheit	Farbauswahl				
				Ultraweiß 	Dark Bronze 	Soft Aluminium 	Titanium 	Perlmutt 
<b>DREHDIMMER</b>								
Drehdimmer 40 – 400 W	775654		1/40	771068	771268	771368	771468	771568
Elektronischer Tastpotentiometer	078404		1/1	771067 + A000250_AA	–	–	–	–
Dimmer 1000 VA, ADW-LS10	775910		1/40	777059	–	–	771459	771559
<b>TASTDIMMER</b>								
Universal-Tastdimmer, 400 W	775652		1/40	771086	771286	771386	771486	771586
Tastdimmer Phasenanschnitt, 600 W	775653							
Universal-Tastdimmer 2-Leiter	078407A	–	1	771067 + A000250_AA	–	–	–	–
Universal-Tastdimmer 3-Leiter	078408A	–	1	771067 + A000250_AA	–	–	–	–
<b>BEWEGUNGSMELDER PRO 21™/GALEA™</b>								
Bewegungsmelder 2-Leiter 180°, mit/ohne Handschalter, parallelschaltbar	–		1/1	A77102 <sup>(1)</sup>	–	–	–	–
Bewegungsmelder 3-Leiter 180°, mit/ohne Handschalter, parallelschaltbar, Nebenstelleneingang	–		1/1	A77103 <sup>(1)</sup>	–	–	–	–
Bewegungsmelder 3-Leiter, 170°	–		1/1	775673A <sup>(1)</sup>	775673A + 995273	775673A + 995373	775673A + 995473	775673A + 995573
Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handbetätigung, 170°	–		1/1	775672A <sup>(1)</sup>	775672A + 995272	775672A + 995372	775672A + 995472	775672A + 995572
<b>FERNSCHALTER</b>								
Fernschalter Doseneinbau	049120		1/10	–	–	–	–	–

1: inkl. Einsatz

# Schalterprogramm Galea™ Life

## Abdeckungen

Funktion	 Geeignet für Einsatz	 Symbol	Verpackungseinheit	Farbauswahl				
				Ultraweiß 	Dark Bronze 	Soft Aluminium 	Titanium 	Perlmutter 
<b>DREH- UND ZEITSCHALTER</b>								
Zeitschalter 0 – 15 Min.	775962	Abdeckung mit Knebelknopf 	1/40	777057	771257	771357	771457	771557
Zeitschalter 0 – 120 Min.	775964							
Stufenschalter Jalousie	775853							
3-Stufenschalter ohne Nullstellung	775957							
3-Stufenschalter mit Nullstellung	775958							
1-Stufenschalter mit Nullstellung	775959							
<b>LEITUNGS AUSLASS</b>								
Leitungsauslass mit Klemmen	775985		10/100* 1/40	777085	771285	771385	771485	771585
Leitungsauslass ohne Klemmen	775986							
<b>BLINDABDECKUNG</b>								
Blindabdeckung mit Tragring	–		10/100* 1/10	777078	771278	771378	771478	771578
<b>HI-FI LAUTSPRECHER-ANSCHLUSSEINHEIT</b>								
Abdeckung für Anschlusseinheit 1-fach	775785		10/100* 1/40	771000	771200	771300	771400	771500
Abdeckung für Anschlusseinheit 2-fach	775784		10/100* 1/40	771025	771225	771325	771425	771525
<b>HOTEL-CARD</b>								
Hotel-Card	775954	Abdeckung für mechanischen Hotel-Card-Schalter 	10/100* 1/40	777054	771254	771354	771454	771554
<b>MOSAIC BEWEGUNGSMELDER ZUM EINBAU IN CREO UND GALEA LIFE</b>								
Mosaic Bewegungsmelder 2 L, 170°, 100 W	078458A		1/1	771067 + A000250_AA	–	–	–	–
Mosaic Bewegungsmelder 3 L, 170°, 500 W	078454A		1/1	771067 + A000250_AA	–	–	–	–

\*Bezieht sich ausschließlich auf Ultraweiß

# Niloé™ Step

## Dimmer, Energiesparschalter



864018A + 864118A



864009 + 864309  
+ 864371

Die Niloé Step Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Niloé Step. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Dimmer und Energiesparschalter	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Dimmer und Energiesparschalter
1	864017	<b>Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter</b> Phasenan-/abschnitt, 5–300 W, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels eines konventionellen unbeleuchteten Schließertasters (max. Leitungslänge 50 m) – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp. Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 5–300 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 5–300 VA – Dimmbare LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 5–75 W (max. 10 Lampen)	5	864009	<b>Energiesparschalter (SL)</b> Funktion und Installation grundsätzlich wie bei einem herkömmlichen Wechselschalter. Aber registriert der integrierte IR-Melder für 10 Minuten keine Bewegung, wird das Licht automatisch ausgeschaltet. Erfassungsbereich: 120°, Detektionsreichweite: 8 m. Mit allen Leuchtmitteln kompatibel (Mischlasten zulässig) – Glüh- und 230 V HV-Halogenlampen: 12–150 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 12–150 VA – LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 8–30 W (oder 650 mA) Ideal für Räume, wo gerne das Abschalten der Beleuchtung vergessen wird (z. B. Kinderzimmer, Abstellkammer, usw.)
1	864018A	<b>Universal-Tastdimmer 2-Leiter</b> Phasenan-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen, 3 – 125 W – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen – Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 3 - 125 W (max. 10 Lampen) – Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 - 125 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät: 3 - 125 VA – NV-Halogenlampen mit konventionellem Transformator: 5 - 125 VA Abdeckung ist separat zu bestellen.			
1	864040A	<b>Universal-Tastdimmer 3-Leiter</b> Phasenan-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen, 150 W – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen – Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 150 W (max. 15 Lampen) – Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 150 VA Abdeckung ist separat zu bestellen.			

# Niloé™ Step

## Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler




863149A







864166A

Die Niloé Step Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Niloé Step. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Raumtemperaturregler
1	864166A	<p>Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt.</p> <p><b>3-Leiter Bewegungsmelder IP 44</b>            3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen            – Erfassungsbereich: 170°            – Detektionsreichweite: 2 - 8 m            – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux            – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min.            – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter            Für folgende Lastarten geeignet:            – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W            – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA            – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA            Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich. Einsätze werden inkl. Abdeckungen geliefert.</p> <p>○ Ultraweiß</p>	1	864067	<p><b>Raumtemperaturregler 230 V</b>            Temperaturbereich: 7–30 °C            Genauigkeit: + 0,5 °C            Schaltausgang: Schließerkontakt            Schaltstrom: 8 A max.            Separater Steuereingang für Nachtabsenkung mittels Schaltuhr.</p> 
3	864010A	<p><b>2-Leiter Bewegungsmelder</b>            2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen            – Erfassungsbereich: 170°            – Detektionsreichweite: 2 - 8 m            – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux            – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min.            – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter            Für folgende Lastarten geeignet:            – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W            – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA            – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA            Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich.            Abdeckung ist separat zu bestellen.</p> <p><b>3-Leiter Bewegungsmelder</b>            3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen            – Erfassungsbereich: 170°            – Detektionsreichweite: 2 - 8 m            – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux            – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min.            – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter            Für folgende Lastarten geeignet:            – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W            – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA            – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA            Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.</p>			
1	863149A	○ Ultraweiß			
1	863349A	● Aluminium			
1	863549A	● Schwarz			

# Niloé™ Step

## Auswahltabelle Abdeckungen

Funktion	EINSÄTZE	ABDECKUNGEN				
		Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Sand 	
<b>BEWEGUNGSMELDER</b>						
Bewegungsmelder, 2-Leiter	864010A	864110A	864310A	864510A	–	
Bewegungsmelder, 3-Leiter	–	863149A <sup>(1)</sup>	863349A <sup>(1)</sup>	863549A <sup>(1)</sup>	–	
Bewegungsmelder, 3-Leiter, IP 44	–	864166A <sup>(1)+(3)</sup>	–	–	–	
<b>DIMMER – 240 V~–50 HZ</b>						
Universal Drehdimmer	864017	864117	864317	864517	864617	
Universal-Tastdimmer 2-Leiter	864018A	864118A	864318A	864518A	–	
Universal-Tastdimmer 3-Leiter	864040A	864140A	864340A	864540A	–	
<b>STECKDOSEN MIT ERHÖHTEM BERÜHRUNGSSCHUTZ – 16 A–250 V~</b>						
Steckdose	–	864162 <sup>(1)</sup>	864362 <sup>(1)</sup>	864562 <sup>(1)</sup>	864662 <sup>(1)</sup>	
Steckdose mit Klappdeckel	–	864163 <sup>(1)</sup>	864363 <sup>(1)</sup>	864563 <sup>(1)</sup>	864663 <sup>(1)</sup>	
Feuchtraum-Steckdose IP 44	–	864135 <sup>(1)+(3)</sup>	–	–	864135 <sup>(1)+(3)</sup>	
2-fach Steckdose für 1 Schalterdose	–	864164 <sup>(1)</sup>	864364 <sup>(1)</sup>	864564 <sup>(1)</sup>	864664 <sup>(1)</sup>	
<b>USB CHARGING LADESTATION</b>						
Steckdose mit integrierter USB-C-Ladeeinheit	–	864127 <sup>(1)</sup>	864327 <sup>(1)</sup>	864527 <sup>(1)</sup>	864627 <sup>(1)</sup>	
Steckdose mit USB-A-Ladeeinheit	–	864123 <sup>(2)</sup>	864323 <sup>(2)</sup>	864523 <sup>(2)</sup>	864623 <sup>(2)</sup>	
2-fach USB-A-Ladeeinheit	864024	864124	864324	864524	864624	
Wireless Charging Aufladestation	–	864126 <sup>(1)</sup>	–	–	–	
<b>TV-DOSEN</b>						
TV-R-SAT Abdeckung 30 mm	–	864160	864360	864560	864660	
Einzeldose	TV-R-SAT Dose	864057	864157	864357	864557	864657
	TV-SAT Dose	864054	864154	864354	864554	864654
	TV Dose	864051	864151	864351	864551	864651
	Typ „F“ TV Dose	864050	864151	864351	864551	864651
Durchgangsdose	TV-R-SAT Dose	864058	864157	864357	864557	864657
	TV-SAT Dose	864055	864154	864354	864554	864654
	TV Dose	864052	864151	864351	864551	864651
Enddose	TV-R-SAT Dose	864059	864157	864357	864557	864657
	TV-SAT Dose	864056	864154	864354	864554	864654
	TV Dose	864053	864151	864351	864551	864651
<b>RJ 45 DOSEN – KAT. 6A</b>						
Einzeldose – UTP	864044	864142	864342	864542	864642	
Einzeldose – STP	864048	864142	864342	864542	864642	
Doppeldose – UTP	864045	864143	864343	864543	864643	
Doppeldose – STP	864049	864143	864343	864543	864643	
<b>TELEFONDOSEN</b>						
TAE / TDO Telefondose	775991 / 775990	864168	864368	864568	864668	
<b>GLASFASER-STECKDOSE</b>						
SC/APC Monomode-Glasfaser-Steckdose	–	864144 <sup>(1)</sup>	864344 <sup>(1)</sup>	864544 <sup>(1)</sup>	864644 <sup>(1)</sup>	

1: Wird mit Einsatz geliefert

2: Komplettes Produkt

3: Schutzart IP 44: Für IP 44-Einsätze werden die Standard-Abdeckrahmen zur Komplettierung verwendet (Best.Nr. 864171 bis 864175)



665117

Einsätze werden inklusive Wippe/Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben – Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachgerüstet werden.

VE	Best.Nr.	Dimmer
	ohne Spreizkralle	
1	665117	<p><b>Drehdimmer 400W, 2-Leiter</b>                      Phasenabschnitt-Dimmer 40 - 400 W mit leuchtmittelschonendem Softstart / Softstopp. Einfache und übersichtliche Bedienung durch Drehknopf.                      Eigener Nebenstelleneingang für konventionelle Schließertaster zum Schalten und Dimmen. 40 - 400 W für Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen, 40 - 400 VA für Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät. Lastart: R, C.                      - 2-Leiter-Anschluss (ohne Neutralleiter)                      - Schraubklemmen  <input type="radio"/> Ultraweiß</p> <p><b>LED-Dimmer 400 W, 2-Leiter</b>                      Phasenan-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen, 3 – 125 W – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster – Leuchtmittelschonender Softstart/ Softstop                      - 2-Tasten-Bedienung:                      Kurzer Tastendruck = Schalten                      Langer Tastendruck = Dimmen                      - Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert)                      - LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden                      - Das Dimmverfahren und die oberen/ unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden                      Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet:                      - Dimmbare LEDs: 3 - 125 W (max. 10 Lampen)                      - Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 - 125 W                      - NV-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät: 3 - 125 VA                      - NV-Halogenlampen mit konventionellem Transformator: 5 - 125 VA                      Abdeckung im Lieferumfang enthalten.  <input type="radio"/> Ultraweiß</p>
1	665114A	



764583A



664787

Einsätze werden inklusive Wippe/Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben – Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachgerüstet werden.

VE	Best.Nr.	Bewegungsmelder
	ohne Spreizkralle	
1	764583A	<p>Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz.                      - Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt.</p> <p><b>2-Leiter Bewegungsmelder</b>                      2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen                      - Erfassungsbereich: 170°                      - Detektionsreichweite: 2 - 8 m                      - Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux                      - Ausschaltverzögerung: 5 Sek. – 30 Min.                      - Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter                      Für folgende Lastarten geeignet:                      - Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W                      - LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 – 100 VA                      - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 – 150 VA                      Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.  <input type="radio"/> Ultraweiß</p>
1	764582A	<p><b>3-Leiter Bewegungsmelder</b>                      3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen                      - Erfassungsbereich: 170°                      - Detektionsreichweite: 2 - 8 m                      - Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux                      - Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min.                      - Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter                      Für folgende Lastarten geeignet:                      - Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W                      - LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA                      - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA                      Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.  <input type="radio"/> Ultraweiß</p>

## Niloé™

### Feuchtraum-Unterputz



Einsätze werden inklusive Wippe/Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben – Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachgerüstet werden.

VE	Best.Nr.	Feuchtraum-Unterputz
	ohne Spreizkralle	
10	665000	<b>Feuchtraum-Rahmen mit Klappdeckel für Einzelmontage</b> Zum Einbau von Standard-Einsätzen zur Erhöhung der Schutzart auf IP 44, IK 07. Abmessungen: 86 × 86 mm <input type="radio"/> Ultraweiß
10	664721	<input type="radio"/> Ultraweiß <b>Wechselschalter IP 44 beleuchtbar (SL)</b> Zu bestücken mit LED-Aggregat für Beleuchtungsfunktion Best.Nr. 665090/92 oder Kontrollfunktion Best.Nr. 665091. Geliefert mit Dichtungstopf Best.Nr. 665096. Zur Verwendung mit Standard-Abdeckrahmen Best.Nr. 665001 – 665005. <input type="radio"/> Ultraweiß
10	664725	<input type="radio"/> Ultraweiß <b>Taster mit Wechselkontakt IP 44 (SL)</b> Beleuchtbar mit LED-Aggregat Best.Nr. 665090/92. Geliefert mit Dichtungstopf Best.Nr. 665096. Zur Verwendung mit Standard-Abdeckrahmen Best.Nr. 665001 – 665005. <input type="radio"/> Ultraweiß
10	664747	<input type="radio"/> Ultraweiß <b>Schutzkontakt-Steckdose IP 44 (SL) mit erhöhtem Berührungsschutz</b> Inkl. Feuchtraum-Dichtungstopf Best.Nr. 665096, mit erhöhtem Berührungsschutz. Zur Verwendung mit Standard-Abdeckrahmen Best.Nr. 665001 – 665005. <input type="radio"/> Ultraweiß
10	664749	<input type="radio"/> Ultraweiß <b>Kabelausschlass IP 44 für Einzelmontage</b> Für Feuchtraum-Installation. Kompletgerät für Einzeldose. Geliefert mit Dichtungstopf. Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachrüstbar. Inkl. Zugentlastung. <input type="radio"/> Ultraweiß
50	665096	<input type="radio"/> Ultraweiß <b>Dichtungstopf</b> Zur Vermeidung von Wärmeverlusten durch Zugluft in der Elektro-Verrohrung und Schutz gegen Feuchtigkeit. Optimal für Renovierungen und passend für alle Einsätze (ausgenommen Kabelausschlass IP 20 Best.Nr. 664795).
100	665099	<b>Zubehör</b> <b>Spreizkralle</b> Zur Nachrüstung von Einsätzen ohne Spreizkrallen. Durch Steilgewinde ist eine sehr schnelle Montage möglich.

## Niloé™

### Mosaic™-Adapter und Einsätze



Mosaic™-Einsätze werden inklusive Wippe/Abdeckung geliefert und in den Adapter Best.Nr. 665195 eingeschnappt. Weitere Mosaic™-Einsätze siehe Kapitel Schalterprogramm Mosaic™.

VE	Best.Nr.	Blindmodul & Mosaic™-Adapter
10	665195	<b>Blindmodul &amp; Mosaic™-Adapter</b> Für alle 1- und 2-moduligen Mosaic™-Einsätze. Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachrüstbar. <input type="radio"/> Ultraweiß
		<input type="radio"/> Weiß
1	078458A	<b>Einsätze Schalterprogramm Mosaic™</b> <b>Zur Verwendung mit Mosaic™-Adapter Best.Nr. 665195</b> <b>Bewegungsmelder</b> Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt. <b>2-Leiter Bewegungsmelder</b> 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. – 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 – 100 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 – 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten. Anmerkung: Bewegungsmelder mit Handschalter hat folgende zusätzliche Einstellungen: 4 Stunden EIN, dauerhaft AUS und AUTOMATIK-Betrieb
1	078459A	<b>2-Leiter</b> <b>2-Leiter mit Handschalter</b> <b>3-Leiter Bewegungsmelder</b> 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
1	078454A	<b>3-Leiter</b>



076666L

078408A



078761

278594L

078778

Mosaic™-Einsätze werden inklusive Wippe/Abdeckung geliefert und in den Adapter Best.Nr. 665195 eingeschnappt. Weitere Mosaic™-Einsätze siehe Kapitel Schalterprogramm Mosaic™.

VE	Best.Nr.	No-Contact-Switch
1	076666L	<b>No-Contact-Switch</b> Berührungsloser Schalter für Anschluss mit oder ohne Neutralleiter. - Nennspannung: 230 V~ - Detektionsreichweite: max. 5 cm - Nebenstellenbetrieb: max. 5 - Master/Slave-Betrieb: max. 3 - Anschluss für externe Taster - Antibakteriell Für Bereiche mit höheren hygienischen Anforderungen (z. B. Sanitärbereich). Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
1	078408A	<b>Tastdimmer</b> Elektronische Dimmer mit Tastenbedienung und Steuereingang für unbeleuchtete Taster (Steuerleitung max. 50 m). <b>Universal-Dimmer 3-Leiter</b> Phasenan-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen, 150 W - Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster - Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop - 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen - Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) - LED am Gerät kann in der Funktion beleuchtet oder Kontroll betrieben werden - Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: - Dimmbare LEDs: 150 W (max. 15 Lampen) - Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 150 VA Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
1	078404	<b>Elektronisches Potentiometer 1–10 V</b> 2-Tasten-Betätigung: linke Taste EIN/AUS, rechte Taste HELL/DUNKEL; zum Schalten und Regeln von elektronischen Vorschaltgeräten mit Steuereingang 1 – 10 V; Steuerstrom: max. 40 mA DC; Schaltleistung: 40 – 600 VA. Anschluss mit Neutralleiter (3-Leiter).



VE	Best.Nr.	USB-Anschlussdosen
1	078761	<b>USB-Anschlusseinheit (SK)</b> Zum Anschluss von Digital-Kameras, Scanner, Drucker, usw., mit Schraubanschluss 1 mm <sup>2</sup> , die max. Länge der Anschlusseinheit beträgt 5 m.
1	077591	<b>USB-Typ A Ladesteckdose 1-fach, 5 V – 1500 mA</b> Z. B. für Smartphones und MP3/MP4-Player, 1-modulig ○ Weiß
1	278594L	<b>USB-Typ A Ladesteckdose 2-fach, 5 V – 3000 mA</b> Z. B. für Smartphones, MP3/MP4-Player und Tablet-PCs, 2-modulig ○ Weiß
1	077590	<b>USB-Ladestation Typ A+C, 2-fach, 5V, 3000 mA</b> 2-fach USB-Ladesteckdosen 1xTyp C und 1xTyp A, USB-C-Stecker, lassen sich beidseitig einstecken, z. B. zum Laden von Smartphones, MP3-/MP4-Player und Tablets. Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von Typ C 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten; Schraubklemmenanschluss: 230 V~, 15W, Verbrauch im Standby-Modus 0,075W, Geliefert inkl. Abdeckung, Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten. ○ Weiß
1	077592	<b>USB-Ladestation Typ C, 2-fach, 5V, 3000 mA</b> 2-fach USB-Ladesteckdosen Typ C, USB-C-Stecker, lassen sich beidseitig einstecken, z. B. zum Laden von Smartphones, MP3-/MP4-Player und Tablets. Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten; Schraubklemmenanschluss: 230 V~, 15W, Verbrauch im Standby-Modus 0,075W, Geliefert inkl. Abdeckung, Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten. ○ Weiß
1	078778	<b>HDMI-Anschlussdosen</b> <b>HDMI-Dose, vorverdrahtet</b> Inkl. Kabel, Länge: 15 cm, 1-modulig





# Mosaic™

## Zugschalter/-taster, Ventilator-Schalter und Dimmer



077014



077027L



078408A

# Mosaic™

## Dimmer



078407A

Einsätze inkl. Wippe oder Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragringen (siehe **Seite 473**). Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zugschalter/-taster 250 V~ (SL)
1	077014	Nicht beleuchtbar, Zugschnur ist Bestandteil des Produktes und liegt dem Produkt bei. Wechselschalter 10 A, ○ Ultraweiß, 2-modulig
1	077044	Taster 6 A mit Wechselkontakt, ○ Ultraweiß, 2-modulig
1	089805	Ersatzteil Schnur für Zugschalter/-taster Länge: 1,5 m
		<b>Ventilator Schalter, 1-polig (SL)</b> Ventilator Schalter, 1-polig, 10 AX - 250 V~ (SL) verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen.
1	077027L	○ antibakteriell Ultraweiß, 2-modulig



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Tastdimmer
		Elektronische Dimmer mit Tastenbedienung und Steuereingang für unbeleuchtete Taster (Steuerleitung max. 50 m). <b>Universal-Dimmer 2-Leiter</b> Phasen-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen, 3 - 125 W – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen – Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 3 - 125 W (max. 10 Lampen) – Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 - 125 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät: 3 - 125 VA – NV-Halogenlampen mit konventionellem Transformator: 5 - 125 VA Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
1	078407A	○ Ultraweiß, 2-modulig
1	079207A	● Aluminium, 2-modulig
		<b>Universal-Dimmer 3-Leiter</b> Phasen-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen, 150 W – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen – Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 150 W (max. 15 Lampen) – Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 150 VA Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
1	078408A	○ Ultraweiß, 2-modulig
1	079208A	● Aluminium, 2-modulig



078458A



078459A



078454A

Einsätze inkl. Wippe oder Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragringen (siehe **Seite 473**). Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	<b>Bewegungsmelder</b>
		Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt.
		<b>2-Leiter Bewegungsmelder</b> 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten. Anmerkung: Bewegungsmelder mit Handschalter hat folgende zusätzliche Einstellungen: 4 Stunden EIN, dauerhaft AUS und AUTOMATIK-Betrieb
1	078458A	○ Ultraweiß, 2-modulig Bewegungsmelder 2-Leiter
1	079247A	● Aluminium, 2-modulig Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter
1	078459A	○ Ultraweiß, 2-modulig
1	040149	<b>Kompensator</b> Kompensator für 2-Leiter Dimmer und Bewegungsmelder. Ermöglicht den flexiblen Einsatz mit allen Leuchtmitteln. Verbrauch: 1,8 W (0,2 W im stand-by Modus)



Verp.-Einh.	Best.Nr.	<b>Tastdimmer</b>
		<b>3-Leiter Bewegungsmelder</b> 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
1	078454A	○ Ultraweiß, 2-modulig Bewegungsmelder 3-Leiter
1	079258A	● Aluminium, 2-modulig



Leistungstabelle						
35°C	Glühlampen	HV-Halogen	NV-Halogen mit elektr. Trafos	NV-Halogen mit konv. Trafos	Leuchtstofflampen	Kompaktleuchtstofflampen und LEDs
078408A/079208A	150 VA	150 VA	150 VA	150 VA	–	150 VA
078404	–	–	–	–	40 - 600 VA*	40 - 600 VA*
078454A/079258A	2000 W	2000 W	1000 VA	1000 VA	500 VA	500 VA
078407A/079207A	3 - 125 W	3 - 125 W	3 - 125 VA	5 - 125 VA	–	3 - 125 VA
078458A/59A/079247A	2 - 150 W	2 - 150 W	2 - 150 VA	2 - 150 VA	–	2 - 100 VA

\*In Verbindung mit 1 - 10 V Schnittstelle.

# Soliroc™

## Schalter, Taster, Bewegungsmelder, Schlüsselschalter, Mosaic™-Adapter



077811



077824A



077874 + 069795



077880 + 078757

Vandalensicheres Schalterprogramm (Auf- oder Unterputz) aus Metall-Druckguss (ZAMAK) für hohe Druck- und Schlagfestigkeit (IK 10). Staub- und Feuchtigkeitsschutz gemäß IP 55 für Feuchträume oder Montage im Außenbereich, auch auf unebenen Montageflächen durch zusätzliche Dichtungen. Eine Demontage ist nur durch Aufbohren der Verschlussstopfen möglich (Vandalensicherheit).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Wippschalter 10 AX/250 V~ – IP 55 – IK 10	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder 250 V~ – IP 55 – IK 10
1/10	077811	Mit automatischen Klemmen (SL), geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern. Geliefert mit Einsatz und Abdeckung – <b>Tragring Best.Nr. 080251/61 separat bestellen!</b> <b>Universal Aus-/Wechselschalter (SL) 1-polig</b> Nicht beleuchtbar	1/10	077826A	Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt. Geliefert mit Einsatz und Abdeckung – <b>Tragring Best.Nr. 080251/61 separat bestellen!</b> <b>2-Leiter Bewegungsmelder, IP55 - IK10</b> 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 120° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
1/10	077821	<b>Kreuzschalter (SL)</b> Nicht beleuchtbar	1/10	077824A	<b>3-Leiter Bewegungsmelder, IP55 - IK10</b> 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 120° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
1/10	077812	<b>Universal Aus-/Wechselschalter (SL) 1-polig beleuchtet</b> Bestückt mit LED-Aggregat Best.Nr. 067686.			
1/10	077814	<b>Universal Aus-/Wechselschalter (SL) 1-polig Kontroll</b> Bestückt mit LED-Aggregat Best.Nr. 067688.			
1/10	077813	<b>Universal Aus-/Wechselschalter (SL) 1-polig mit Beschriftungsfeld</b> Nicht beleuchtbar			
1/10	077822	<b>Ausschalter 10 A (SK) 2-polig mit Schraubklemmen</b> Nicht beleuchtbar			
1/10	077063L	<b>Schalter 20 AX/250 V~ – IP 21 Wechselschalter, 2-polig (SK)</b> Kontrollfunktion mit LED Best.Nr. 067664 (230 V), Wippe mit Beleuchtungsfenster. Integration mit Adapter Best.Nr. 077881.			
1/10	077841	<b>Wipptaster 6 AX/230 V~ – IP 55 – IK 10 Taster Wechsel 1-polig (SL)</b> Nicht beleuchtbar			
1/10	077842	<b>Taster Schließer (SL) 1-polig beleuchtet</b> Bestückt mit LED-Aggregat Best.Nr. 067686.			
1/10	077844	<b>Taster Schließer (SL) 1-polig mit separatem Meldekontakt</b> Bestückt mit LED-Aggregat Best.Nr. 067688.			
1/10	077843	<b>Taster Wechsel (SL) 1-polig mit Beschriftungsfeld</b> Nicht beleuchtbar	1/10	077875	<b>DIN-Profil-Schlüsselschalter 10 A/250 V~ – IP 54 – IK 10</b> Mit automatischen Klemmen (SL), geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern. Geliefert mit Einsatz und Abdeckung – <b>Tragring Best.Nr. 080251/61 separat bestellen!</b> <b>Gruppentaster Jalousie IP 54 1-polig (SK)</b>
10/500	067687	<b>LED-Aggregate</b> Als Ersatz-LED für Schalter- und Tastereinsätze	1/10	077874	<b>Stufenschalter 0-1 IP 54 2-polig (SK)</b> Schaltwinkel: 45°
10/500	067686	<b>LED-Aggregat 12 – 48 V AC/DC für Beleuchtungsfunktion, Weiß</b> Stromaufnahme: 0,2 – 3,7 mA	1/10	069795	<b>Halbzylinder 40 mm, gleiche Schließungen</b> Geliefert mit 3 Schlüsseln.
10/500	067688	<b>LED-Aggregat 230 V~ für Beleuchtungsfunktion, Weiß</b> Stromaufnahme: 0,15 mA	1/20	077880	<b>Mosaic™-Adapter IP xx – IK 10</b> Zum Integrieren des modularen Schalterprogramms Mosaic™, z. B. Audio/Video (siehe Schalterprogramm Mosaic™). Geliefert mit Einsatz und Abdeckung – <b>Tragring Best.Nr. 080251/61 separat bestellen!</b> <b>Mosaic-Adapter mit Klappdeckel IP 55<sup>1)</sup></b> Für 2 Module
10/500	067688	<b>LED-Aggregat 230 V~ für Kontrollfunktion, Weiß</b> Stromaufnahme: 3 mA	1/20	077881	<b>Mosaic-Adapter ohne Klappdeckel IP 20</b> Für 2 Module – IK 10 gilt nicht für eingebaute Mosaic™-Einsätze.

1) Bei geschlossenem Deckel

## 55 - IK 07: Plexo™

### Feuchtraum Modular-Geräte



069504



069517



069520A

Einsatz komplett mit Abdeckung, geeignet zur Aufnahme in modularem Feuchtraum Aufputzgehäuse und Feuchtraum Unterputzrahmen. Halogenfrei und UV-beständig.

#### Verp.-Einh. Best.Nr. Zeitschalter 230 V~ 50/60 Hz

5/100	 Grau 069504	<b>Elektronischer 2-Leiter Zeitschalter</b> Nachlaufzeit: 2 Sek. – 15 Min. Geeignet für: - 800 W Glühlampen und Hochvolthalogenlampen. - 400 VA für elektronische und konventionelle Vorschaltgeräte	
-------	--------------------	--	--

5/100	069517	<b>Dämmerungsschalter 230 V~</b> <b>Dämmerungsschalter IP55 – IK07</b> Dämmerungsschalter für tageslichtabhängiges Ein- und Ausschalten. Stufenlos einstellbar 0,5 bis 1500 Lux. Schaltleistung: - 1400 W für Glüh- und 230 V~ Halogenlampen - 400 VA Leuchtstofflampen	
-------	--------	--	--

10/100	069583	<b>Lichtsignal 230 V~</b> Lichtsignal bestückt mit Lampe E10, 230 V~ 5 W Best.Nr. 089840 Anschlüsse mit Schraubklemmen. Geliefert ohne Abdeckhaube.	
--------	--------	--	--

5/50	069588	<b>Abdeckhaube für Lichtsignal, Transparent</b>	
------	--------	---	--

5/50	069589	<b>Abdeckhaube für Lichtsignal, Grün</b>	
------	--------	--	--

5/50	069590	<b>Abdeckhaube für Lichtsignal, Orange</b>	
------	--------	--	--

5/50	069591	<b>Abdeckhaube für Lichtsignal, Rot</b>	
------	--------	---	--

#### Verp.-Einh. Best.Nr. Bewegungsmelder für Feuchtraum Modulargerät

1/10	 Grau/Weiß 069520A	Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt.	
------	--------------------------	---	--

1/10	069522A	<b>2-Leiter Bewegungsmelder</b> 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen - Erfassungsbereich: 120° - Detektionsreichweite: 2 - 8 m - Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux - Ausschaltverzögerung: 5 Sek. – 30 Min. - Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: - Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W - LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.	
------	---------	--	--

1/10	069522A	<b>3-Leiter Bewegungsmelder IP 55 – IK 07</b> 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen - Erfassungsbereich: 120° - Detektionsreichweite: 2 - 8 m - Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux - Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. - Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: - Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W - LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.	
------	---------	--	--

# Crossliste ALT/NEU

## Bewegungsmelder

SERIE	Best.Nr. ALT	Best.Nr. NEU	STATUS	ZUSAMMENSETZUNG	BESCHREIBUNG
CREO™	775772	775772A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	CREO Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Ultraweiß
	775773	775773A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	CREO Bewegungsmelder 3-Leiter Ultraweiß
GALEA™ LIFE	775672	775672A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Ultraweiß
	775672 + 999874	775672A + 995272	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Dark Bronze
	775672 + 999875	775672A + 995372	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Soft Aluminium
	775672 + 999876	775672A + 995472	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Titanium
	775672 + 999877	775672A + 995572	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Perlmutter
	775673	775673A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 3-Leiter Ultraweiß
	775673 + 999878	775673A + 995273	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 3-Leiter Dark Bronze
	775673 + 999879	775673A + 995373	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 3-Leiter Soft Aluminium
	775673 + 999880	775673A + 995473	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 3-Leiter Titanium
	775673 + 999881	775673A + 995573	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 3-Leiter Perlmutter
MOSAIC™	078454	078454A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Bewegungsmelder 3-Leiter Ultraweiß
	078458	078458A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Bewegungsmelder 2-Leiter Ultraweiß
	078459	078459A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Ultraweiß
	079247	079247A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Bewegungsmelder 2-Leiter Aluminium
	079258	079258A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Bewegungsmelder 3-Leiter Aluminium
NILOE™	764582	764582A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	NILOE Bewegungsmelder 3-Leiter Ultraweiß
	764583	764583A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	NILOE Bewegungsmelder 2-Leiter Ultraweiß
NILOE STEP™	864065 + 864110	863149A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	NILOE STEP Bewegungsmelder 3-Leiter Ultraweiß
	864065 + 864310	863349A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	NILOE STEP Bewegungsmelder 3-Leiter Aluminium
	864065 + 864510	863549A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	NILOE STEP Bewegungsmelder 3-Leiter Schwarz
	864010	864010A	Ersatz	Einsatz	NILOE STEP Einsatz Bewegungsmelder 2-Leiter
	864110	864110A	Ersatz	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Bewegungsmelder 2-Leiter Ultraweiß
	864166	864166A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	NILOE STEP Bewegungsmelder 3-Leiter IP44 Ultraweiß
	864310	864310A	Ersatz	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Bewegungsmelder 2-Leiter Aluminium
	864510	864510A	Ersatz	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Bewegungsmelder 2-Leiter Schwarz
PLEXO™ CLASSIC	069520	069520A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	PLEXO CLASSIC Bewegungsmelder 2-Leiter Grau/Ultraweiß
	069522	069522A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	PLEXO CLASSIC Bewegungsmelder 3-Leiter Grau/Ultraweiß
PLEXO™ NEW	069520L	069520LA	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	PLEXO NEW Bewegungsmelder 2-Leiter Grau/Ultraweiß
	069522L	069522LA	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	PLEXO NEW Bewegungsmelder 3-Leiter Grau/Ultraweiß
SOLIROC™	077824	077824A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	SOLIROC Bewegungsmelder 3-Leiter Aluminium
	077826	077826A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	SOLIROC Bewegungsmelder 2-Leiter Aluminium
VALENA™ ALLURE	752070 + 752179	752770A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA ALLURE Bewegungsmelder 2-Leiter Ultraweiß
	752070 + 752279	752870A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA ALLURE Bewegungsmelder 2-Leiter Mandelweiß
	752070 + 752379	752970A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA ALLURE Bewegungsmelder 2-Leiter Aluminium
VALENA™ LIFE	752070 + 754884	752170A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 2-Leiter Ultraweiß
	752172	752172A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Ultraweiß
	752073 + 754884	752173A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 3-Leiter Ultraweiß
	752177	752177A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 2-Leiter IP44 Ultraweiß
	752070 + 754893	752270A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 2-Leiter Mandelweiß
	752272	752272A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Mandelweiß
	752073 + 754893	752273A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 3-Leiter Mandelweiß
	752070 + 754894	752370A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 2-Leiter Aluminium
	752372	752372A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Aluminium
	752073 + 754894	752373A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 3-Leiter Aluminium
-	756373A	Neu	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 3-Leiter Schwarz	

## Crossliste ALT/NEU

### Dimmer

SERIE	Best.Nr. ALT	Best.Nr. NEU	STATUS	ZUSAMMENSETZUNG	BESCHREIBUNG
CREO™	775659 + 776686	Kein Ersatz	Auslauf	–	CREO Dimmer 2-Leiter Mandelweiß
	775659 + 776786	078407A + 776767 + A000250_AA	Ersatz	Einsatz + Adapter + Tragring	CREO Dimmer 2-Leiter Ultraweiß
	–	078408A + 776767 + A000250_AA	Neu	Einsatz + Adapter + Tragring	CREO Dimmer 3-Leiter Ultraweiß
GALEA™ LIFE	775659 + 771086	078407A + 771067 + A000250_AA	Ersatz	Einsatz + Adapter + Tragring	GALEA LIFE Dimmer 2-Leiter Ultraweiß
	775659 + 771286	Kein Ersatz	Auslauf	–	GALEA LIFE Dimmer 2-Leiter Dark Bronze
	775659 + 771386	079207A + 771367 + A000250_AA	Ersatz	Einsatz + Adapter + Tragring	GALEA LIFE Dimmer 2-Leiter Aluminium
	775659 + 771486	Kein Ersatz	Auslauf	–	GALEA LIFE Dimmer 2-Leiter Titanium
	775659 + 771586	Kein Ersatz	Auslauf	–	GALEA LIFE Dimmer 2-Leiter Perlmutter
	–	078408A + 771067 + A000250_AA	Neu	Einsatz + Adapter + Tragring	GALEA LIFE Dimmer 3-Leiter Ultraweiß
	–	079208A + 771367 + A000250_AA	Neu	Einsatz + Adapter + Tragring	GALEA LIFE Dimmer 3-Leiter Aluminium
MOSAIC™	078407	078407A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Dimmer 2-Leiter Ultraweiß
	–	078408A	Neu	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Dimmer 3-Leiter Ultraweiß
	079207	079207A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Dimmer 2-Leiter Aluminium
	–	079208A	Neu	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Dimmer 3-Leiter Aluminium
NILOE™	665114	665114A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	NILOE Dimmer 2-Leiter Ultraweiß
NILOE™ STEP	864018	864018A	Ersatz	Einsatz	NILOE STEP Einsatz Dimmer 2-Leiter
	–	864040A	Neu	Einsatz	NILOE STEP Einsatz Dimmer 3-Leiter
	864118	864118A	Ersatz	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Dimmer 2-Leiter Ultraweiß
	–	864140A	Neu	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Dimmer 3-Leiter Ultraweiß
	–	864240A	Neu	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Dimmer 3-Leiter Aluminium
	864318	864318A	Ersatz	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Dimmer 2-Leiter Aluminium
	–	864340A	Neu	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Dimmer 3-Leiter Schwarz
	864518	864518A	Ersatz	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Dimmer 2-Leiter Schwarz
VALENA™ ALLURE	752085	752085A	Ersatz	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Ultraweiß
	752086	752086A	Ersatz	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Mandelweiß
	752087	752087A	Ersatz	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Aluminium
	752088	752088A	Ersatz	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Schwarz
	752089	752089A	Ersatz	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Perlmutter
	–	752090A	Neu	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Ultraweiß
	–	752091A	Neu	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Mandelweiß
	–	752092A	Neu	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Aluminium
	–	752093A	Neu	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Schwarz
	–	752094A	Neu	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Perlmutter
VALENA™ INMATIC	–	751990A	Neu	Einsatz	VALENA Einsatz Dimmer 3-Leiter
	752062	752062A	Ersatz	Einsatz	VALENA Einsatz Dimmer 2-Leiter
VALENA™ LIFE	–	752897A	Neu	Abdeckung	VALENA LIFE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Ultraweiß
	–	752898A	Neu	Abdeckung	VALENA LIFE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Mandelweiß
	–	752899A	Neu	Abdeckung	VALENA LIFE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Aluminium
	754890	754890A	Ersatz	Abdeckung	VALENA LIFE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Ultraweiß
	754891	754891A	Ersatz	Abdeckung	VALENA LIFE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Mandelweiß
	754892	754892A	Ersatz	Abdeckung	VALENA LIFE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Aluminium
	–	756872A	Neu	Abdeckung	VALENA LIFE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Schwarz
756892	756892A	Ersatz	Abdeckung	VALENA LIFE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Schwarz	





### **Legrand GmbH**

Am Silberg 14  
59494 Soest

T 0 29 21/ 104-0  
info.service@legrand.de  
www.legrand.de

### **Verkaufsservice**

T 0 29 21/ 104-0  
de-verkaufsservice@legrand.de

### **Technische Beratung und Angebote**

- **Sprechanlagen**  
T 0 29 21/104-140
- **MyHOME/Hausautomation**  
T 0 29 21/104-141
- **Installationsmaterial/Schalter**  
T 0 29 21/104-144  
info.service@legrand.de

### **Legrand Austria GmbH**

Floridsdorfer Hauptstraße 1  
1210 Wien

T 01 277 62  
www.legrand.at

### **Verkaufsservice**


T 01 277 62 100  
legrand.verkauf@legrand.at

### **Technische Hotline**

T 01 277 62 210  
legrand.technik@legrand.at

### **Anfragen und Angebote**

anfragen.austria@legrand.at



Legrand behält sich das Recht vor, die erforderlichen technischen Änderungen oder Verbesserungen an den Produkten vorzunehmen und die erwähnten Maße ohne vorherige Mitteilung zu ändern.